



Загородные дома



Газовые котельные



Насосы и твердотопливные котлы



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT оборудование



STARK COUNTRY 3000 ONLINE ONE RT (20A)


ВСЕ
ЛУЧШЕЕ
В ОДНОМ



Высокий коэффициент мощности



Гибкость расширения автономии



Впечатляющий КПД



Двойное преобразование тока




Широкий диапазон зарядного тока!



С заботой заряжает АКБ



Smart вариант для IT!



Самые тихие в своем сегменте!



ONE PRO KIT + QUICK START KIT



stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Топология ONLINE, время переключения на батареи Омс
- + Единичный выходной коэффициент мощности 3000 ВА = 3000 Вт
- + Единичный входной коэффициент мощности PF>99%
- + Невероятно мощное зарядное устройство 1-20А с 3 ступенями заряда
- + Превосходная экономичность (до 94% в режиме Online)
- + Трехмостовая схема инвертора
- + Возможность комплектования встроенными батареями****
- + Быстро зарядит более 10 внешних батарейных модулей
- + Интеллектуальное управление вентиляторами
- + Увеличенное количество выходных розеток
- + Возможность удалённого мониторинга SNMP / Wi-Fi / AS400***
- + Микропроцессорное управление
- + Функция перезапуска в режиме ONLINE после полного разряда АКБ
- + ONE Pro Kit (контейнер для установки встроенных АКБ и набор перемычек)*
- + Quickstart Kit (кабели для подключения АКБ и коммуникаций)
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ****. В остальных случаях – 24 месяца.



ONE PRO KIT + QUICK START KIT

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, ШxВxГ **440x86x568 мм (2U)** Вес** **10,8 кг**

МОЩНОСТЬ

3000 ВА
3000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения
110-300 В



Допустимая температура эксплуатации
от 0°C до +40°C

Напряжение, АС

230 В

Частота
50 Гц



Допустимая температура хранения
от -15°C до +50°C

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



Чистая синусоида

Напряжение, АС

230 В

Частота
50 Гц



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 90%

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ*

Номинальное напряжение: **72 В DC**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **× 6 ШТ**

Емкость аккумулятора: **до 400 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

От 1 до 20 А
шаг регулировки 1 Ампер

*РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ



ИБП и тип установки АКБ	Марка АКБ	Ventura	B Battery	Sonnenschein	Sprinter
	Серия	Серия	Серия	Серия	Серия
3000 ONLINE ONE RT (20A) Внешние АКБ длительная автономия	GP, GPL, FT	-	A400, A500	P, XP	
3000 ONLINE ONE RT (20A) Встроенные АКБ короткая автономия	HR1234W ****	HR 9-12 **** HRL 9-12XP ****	-	-	

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА

Нагрузка	Количество АКБ				
	6×9 Ач* Встроенные АКБ	6×40 Ач*	6×75 Ач*	6×100 Ач*	4×200 Ач*
300 Вт	1,2 ч.	8 ч.	17,5 ч.	23 ч.	>40 ч.
600 Вт	30 мин.	3,3 ч.	7,5 ч.	10 ч.	>24 ч.
1200 Вт	15 мин.	1,3 ч.	3 ч.	4,5 ч.	11,5 ч.
1800 Вт	9 мин.	50 мин.	1,9 ч.	2,5 ч.	6,5 ч.
2400 Вт	5 мин.	30 мин.	1,5 ч.	2 ч.	4,5 ч.



на территории РФ и в странах СНГ

ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»

+7 495 786 97 48 (Москва)
8 800 250 97 48

Бесплатные звонки по России

info@powerconcept.ru

* Аккумуляторы приобретаются дополнительно

** Вес приведен без аккумуляторов

*** Оборудование приобретается отдельно

**** Рекомендуемые АКБ имеют характеристики, подходящие для быстрого разряда увеличенным током, и прошли тестирование на производстве.

